

SK Návod na montáž, obsluhu a údržbu bezdrôtového elektrického zvončeka.

Upozornenie!

- Technické zmeny sú vyhradené.

- Našťať uchovávanie.

- Dovozca/dodávateľ nemenej žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej montáže, použitia nevhodných prívkov, technických zmen a nedodržania odporúčení uvedených v návode.

Charakteristika:

1. Výrobok slúži na zvukovú a svetelnú signálizáciu, odosila informáciu medzi vysielačom (batériový zvončekový zapínač) a prijímačom (svetelnou akustickou elektrickou zvonček).

2. Výrobok môže byť používaný v rôznych súlade s jeho technickými parametrami a za účelom určenia v súlade s vydanou generálou licenciu GL-30/R/2000 frekvencného pásma 433,050-434,790 MHz.

Technické parametre:

- dosah: 98080 - max. 60 m; 98081 - max. 80 m

prijímač - 98080 - 220-240V~, 50/60 Hz; 98081 - 3 x 1,5V AA R6

vysielač - 12V A23

98080 - 20W

vysielač - 98-80 - prijímač IP20, trieda II; 98081 - IP20

vysielač - IP 44

- prijímač používaný len vo vnútornosti miestnosti.

Inštalačia:

Vysielač:

1. Zvončekový zapínač je napájaný malou 12V alkalickou batériou typu A23, ktorá bude pristupná, keď na boku vysielača odskrutujete skrutku a dôležito juho zadný kryt (obrázok 1).

2. Pred prvým použitím je potrebné odstrániť izolačnú vložku označenú "PULL BEFORE USE", ktorá je umiestnená v batériovej záveske. Bez využívania tejto činnosti zvonek nebude fungovať.

3. Signál alarma zvončeka sa zapina stlačením symbolu "nut", ktorý sa nachádza vpredu na vysielači; dodatočne po stlačení symbolu "nut" je signalizovaný stav batérie vysielača - rozsvietenie červenej LED diódy, ktorá je umiestnená vpredu na vysielači (červený bod); nerozsvietenie červenej LED diódy môže znamenať, že je využívaná batéria alebo, že je poškodený vysielač.

4. K namontovaniu zapínača slúžia dva otvory, ktoré sa nachádzajú na zadnej stene plášta. Priemer otvorov je 3 mm a ich rozor je 50 mm. Montážne skrutky sú dodané v súvise s zvončekom.

Prijímač:

1. 98080 je nerezmontovateľné zariadenie prednáve pre napájanie zo základu elektrického prúdu 220-240V~, 50/60Hz; zapnutie zvončeka do prúdu je signalizované krátkym zvukovým signálom a súčasne stálym svetlením želenej LED diódy. K využívanu pracovných metod zvončeka slúži prepínač, ktorý je umiestnený na zadnej stene zariadenia:

- hlasitý zvukový signál + svetelný signál,

- tichý zvukový signál + svetelný signál,

- lehky zvukový signál.

2. 98081 je nerezmontovateľné zariadenie napájané 3 kusmi batérie 1,5V typu "AA" R6. K využívanu pracovných metod zvončeka slúži prepínač, ktorý sa nachádza na bočnej stene zariadenia:

- H - hlasitý zvukový signál + svetelný signál,

- L - tichý zvukový signál + svetelný signál,

- O - vypnutý.

3. Svetelná signálizácia fungovania zvončeka je výhodná najmä pre osoby s poruchami sluchu a je umiestnená na prednej stene plášta vo forme červenej pásiaka z niekoľkých LED diód (98080) alebo z jednej červenej LED diódy (98081).

Obsluha:

1. Kedykoľvek zapínač na vysielači aktivuje signál zvončeka rádiom formou (zo vzdialenos 60 m - 98080, do 80m - 98081). Stav batérie, hrubka miúrov a batôv a iné prekážky môžu znížiť dosah vysielača.

2. Zvonček môže slúžiť ako mobilný prístroj na umývanie rúk, nepoužívajte rúčik.

Dobje a čistota životného prostredia:

1. V situácii vysokého obalu je potrebné využiť selektívny prístroj z papiera/lepenky, umelých hmôr alebo iných materiálov a využiť ich do osobitných príslušných nádob na odpadky.

2. Pred využívaním výrobku, ktorý bol stiahnutý z prevádzky sa spoje s jeho predajcom, výrobcom alebo dodzre smernice organizácie zaobrajúcej sa ochranou životného prostredia vo vašom regióne.

3. Vybíte baterie používané vo zvončeku nesmiete vyrábať do obyčajných nádob na odpadky, je potrebné dodržiavať smernice ich predajcu alebo výrobku.

EST Traadita elektrikella hoolduse, kasutamise ja paigaldamise instruktsioon.

Tähelepanu!

- Tehnilised muutused keelud.

- Hoia instruktsioon alle.

- Maletot ja farnija ei kannata mingit vastutust nende kahjuude pärast, mis tekisid ebaõige paigaldamise, mittevastavate elementide kasutamise, tehniliste muutust ja instruktsioonist mitte kindnipidamise tõttu.

Tehnilised:

1. Toode on määritatud heli-, ja valgussignaalideks, saab informatiivsust saata kaudu (patareil töötav elektrikella lüliti) vastuvõtule (valgus-akustiline elektrikell),

2. Toode võib kasutada ainult vastavalt tema tehnilistele parameetritele ja vastavalt väljavastatud pöörlülitseste GL-30/R/2000 ettenähtud otstarbeks (sagedusulat 433,050-434,790 MHz).

Tehnilised parametrid:

- levi: 98080 - max.60m, 98081 - max.80m

vastuvõtja - 98080 - 220-240V~, 50/60Hz; 98081 - 3 x 1,5V AA R6

saitja - 12V A23

- voolus: 98080 - 20W

vastuvõtja - 98080 - IP20, kl. II; 98081 - IP20

saitja - IP 44

- vysielač: 98080 - max. 60 m; 98081 - max. 80 m

prijímač - 98080 - 220-240V~, 50/60 Hz; 98081 - 3 x 1,5V AA R6

vysielač - 12V A23

98080 - 20W

vysielač - 98-80 - IP20

vysielač - IP 44

- prijímač používaný len vo vnútornosti miestnosti.

Installatsioon:

Saitja:

1. Elektrikella lülitud toidab väike 12V model A23 leelispärate, mille saame kätte kui kruvime lahti saajat küljel oleva kruvi ja avame tagakaane (joon. 1).

2. Enne esmakordset kasutust tulub remaldada "PULL BEFORE USE"-ga määritatud soldeeril riba, mis asub patare pesas. Ilma selle toimingu sooritamiseta ei hakka elektrikella.

3. Elektrikella alarmisignaal lülitud sisse pärast saajat asulva mängile "noit", vajutamist; lisaks on mängile "noit" vajutamist korral signaaliseeritust saajat patarei täituvusse - sittib punane diód asulat esitkul: jahut kui punane diód ei pöle, vob se tähenedes ka patarei tühhjaaslaadimist vörä ja saajat.

4. Saajat paigaldamiseks on kaava, mis asuvad saajat kopuse tagaküljel, avade läbimõõt 3 mm, ja nendevaleine vahemaa on 50mm. Kinnituvad on ühes kompleksis koos elektrikellaga.

Vastuvõtja

1. 98080 See on mitte lätiimonteeritav seade, mis on ettenähtud töötamiseks vörgrutoitega 220-240V~, 50/60Hz pistikupesast; elektrikella sisellülitamine vörgrutisse on signaaliseeritust läbi heise hulgisaadiga ja samaaegselt pölemä siitiva roheline LED diódeja. Elektrikella töörežiimi valimiseks on lülit, mis asub seadme tagaküljel: - tugev hulgisaad + valgusignal,

- nõrk hulgisaad + valgusignal,

- ainet valgusignal;

2. 98081 See on mitte lätiimonteeritav seade, mille toites kasutatakse 3 tk. 1,5V model "AA" R6 patareisid. Elektrikella töörežiimi valimiseks on lülit, mis asub seadme küljel:

- H - tugev hulgisaad + valgusignal,

- L - tühik hulgisaad + valgusignal,

- O - välti valgus.

3. Elektrikella valgusignal on eriti mugav kuulmishairetega isikutele ja signaaliseerib elektrikella korpusse esiküljele sütitva LED diodide (98080) moodustatud punase ribana ülesku puhulase LED diodiina (98081).

Kasutamine:

1. Lühike vajutus saajat asulale aktiveerib elektrikella signaali radio teel (kuni 60m kaugusest - 98080, kuni 80m - 98081). Patareide seisukord, hoonete müüride pakkus ja muud takistused vähendavad saajat tegevusradiust.

2. Elektrikella vahelduvat vähendust saajat asulil vähendab saajat pärast.

3. Elektrikella alarmisignaal lülitus pärast saajat asulile.

4. Saajat paigaldamiseks on kaava, mis asuvad saajat kopuse tagaküljel, avade läbimõõt 3 mm, ja nendevaleine vahemaa on 50mm. Kinnituvad on ühes kompleksis koos elektrikellaga.

Vastuvõtja

1. 98080 See on mitte lätiimonteeritav seade, mis on ettenähtud töötamiseks vörgrutoitega 220-240V~, 50/60Hz pistikupesast; elektrikella sisellülitamine vörgrutisse on signaaliseeritust läbi heise hulgisaadiga ja samaaegselt pölemä siitiva roheline LED diódeja. Elektrikella töörežiimi valimiseks on lülit, mis asub seadme tagaküljel: - tugev hulgisaad + valgusignal,

- nõrk hulgisaad + valgusignal,

- ainet valgusignal;

2. 98081 See on mitte lätiimonteeritav seade, mille toites kasutatakse 3 tk. 1,5V model "AA" R6 patareisid. Elektrikella töörežiimi valimiseks on lülit, mis asub seadme küljel:

- H - tugev hulgisaad + valgusignal,

- L - tühik hulgisaad + valgusignal,

- O - välti valgus.

3. Elektrikella valgusignal on eriti mugav kuulmishairetega isikutele ja signaaliseerib elektrikella korpusse esiküljele sütitva LED diodide (98080) moodustatud punase ribana ülesku puhulase LED diodiina (98081).

Kasutamine:

1. Lühike vajutus saajat asulale aktiveerib elektrikella signaali radio teel (kuni 60m kaugusest - 98080, kuni 80m - 98081). Patareide seisukord, hoonete müüride pakkus ja muud takistused vähendavad saajat tegevusradiust.

2. Elektrikella vahelduvat vähendust saajat asulil vähendab saajat pärast.

3. Elektrikella alarmisignaal lülitus pärast saajat asulile.

4. Saajat paigaldamiseks on kaava, mis asuvad saajat kopuse tagaküljel, avade läbimõõt 3 mm, ja nendevaleine vahemaa on 50mm. Kinnituvad on ühes kompleksis koos elektrikellaga.

Hoiatus:

1. Elektrikella lülitud toidab väike 12V model A23 leelispärate, mille saame kätte kui kruvime lahti saajat küljel oleva kruvi ja avame tagakaane (joon. 1).

2. Enne esmakordset kasutust tulub remaldada "PULL BEFORE USE"-ga määritatud soldeeril riba, et vahetada soldeeril rida.

3. Elektrikella vahelduvat vähendust saajat asulil vähendab saajat pärast.

4. Elektrikella alarmisignaal lülitus pärast saajat asulile.

5. Saajat paigaldamiseks on kaava, mis asuvad saajat kopuse tagaküljel, avade läbimõõt 3 mm, ja nendevaleine vahemaa on 50mm. Kinnituvad on ühes kompleksis koos elektrikellaga.

Hoiatus:

1. Elektrikella lülitud toidab väike 12V model A23 leelispärate, mille saame kätte kui kruvime lahti saajat küljel oleva kruvi ja avame tagakaane (joon. 1).

2. Enne esmakordset kasutust tulub remaldada "PULL BEFORE USE"-ga määritatud soldeeril riba, et vahetada soldeeril rida.

3. Elektrikella vahelduvat vähendust saajat asulil vähendab saajat pärast.

4. Elektrikella alarmisignaal lülitus pärast saajat as